


Anleitung Firmware Update

1. Prüfen Sie bitte Ihre aktuelle Firmware Revision über unsere Toolbox
Drucker auswählen / Drucker ID




The screenshot shows the 'Printcom iFP36 Toolbox' application window. On the left is a navigation menu with the following items: 'Drucker auswählen', 'Standard Einstellungen', 'Status', 'Drucker ID' (highlighted with a red circle), 'Service', 'Über', 'Kontakt', and 'Erweiterte Einstellungen'. The main area is titled 'Drucker Identifizierung' and contains two tables of printer information.

Hersteller	Printcom
Modell	iFP36
Seriennummer	PC-IFP[REDACTED]


Firmware Revision	OPL3FN1838AR (MR1.2) L-SKU (highlighted with a red circle)
MAC	[REDACTED]

In the bottom right corner of the main area, there is a green circular refresh icon (highlighted with a red circle). The status bar at the bottom of the window displays 'PrintcomiFP36', 'Ser# PC-IFP[REDACTED]', 'IDLE', and a USB icon.


2. **PrintcomiFP36FirmwareTool (2.6).exe** ausführen




3. Prüfen Sie nun ob der Drucker eine Verbindung zu Ihrem PC hat.
(WICHTIG: Für das Firmware Update muss der Drucker per USB angeschlossen sein!!)
Stellen Sie sicher, dass keine weiteren USB-Drucker (Hersteller unabhängig) während des Firmware Updates an Ihrem PC angeschlossen sind.
4. Wählen Sie „Get Printer ID“ in unserem Tool.
Wenn der Drucker erkannt wurde, finden Sie folgende Informationen im rechten Ausgabefenster:



5. Wählen Sie „Update Firmware“.




6. Diese Meldung mit OK bestätigen.




7. Diese Meldung ebenfalls mit OK bestätigen.

(WICHTIG: Stellen Sie sicher das, dass Gerät während des Firmware Updates nicht ausgeschalten wird!!)




8. Wenn das Update erfolgreich war, kommt folgende Meldung:



9. Schalten Sie den Drucker wieder ein. Dieser wird nun eine Initialisierung durchführen. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

10. Öffnen Sie die Toolbox für das Gerät und prüfen Sie Ihre Firmware Version.



11. Stellen Sie sicher, dass die Firmware korrekt installiert wurde. Vergleichen Sie das Feld „Firmware Revision“, hier sollte nun eine aktuellere Version stehen.